

## Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

### BRFE20 Remote Dimmer Funk-Empfänger

#### Artikelbeschreibung

Dieser Funkdimmer (868,3 MHz) ist ideal zur Steuerung von Leistungen bis zu 2kW und deckt damit den Großteil des Burda-Heizstrahler-Sortiments ab. Er schaltet in den Leistungsstufen 0%, 50%, 66% und 100%. Es können bis zu 16 Fernbedienungen auf einen Funkdimmer angelernt werden.



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Modell:</b>             | <b>BRFE20</b>  |
| <b>EAN</b>                 | <b>4260051489261</b>   |
| (Regel-)Leistung           | W 2000   |
| Breite                     | mm 144   |
| Höhe                       | mm 48  |
| Tiefe                      | mm 20  |
| Gewicht                    | kg 0,5   |
| Farbe                      | schwarz  |
| Schaltstufen/Schaltzeiten  | 3 / 0  |
| separate Zonen             | 1  |
| Elektroanschluss           | 1/N/PE ~ 230V 50Hz   |
| Schutzart                  | IP56 (IP54)  |
| Stromversorgung            | Kabel  |
| Absicherung                | 10A, C (träge)   |
| Anschlusskabel             | Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3) |
| Anschlussart               | Hirschmannstecker STAS3, Hirschmannbuchse STAK3                    |
| Anschlussseite E-Anschluss | Mitte  |
| Bedienung                  | Funk   |
| Anbringungsausrichtung     | beliebig   |
| Anzahl Halter/Bohrdurchm.  | 1 Bohrung / 5mm  |
| Temperaturbereich          | °C -20°C bis +30°C   |
| Zulassung/Zertifikate      | CE   |