

## Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

### BRFE025 Remote Dimmer Funk-Empfänger

#### Artikelbeschreibung

Dieser Funkdimmer (868,3 MHz) ist ideal zur separaten Steuerung von kleinen Leistungen wie den Leuchten in den verschiedenen Burda-Licht-Wärme-Kombinationen. Er schaltet in den Leistungsstufen 0%, 50%, 66% und 100%. Es können bis zu 16 Fernbedienungen auf einen Funkdimmer angelernt werden.



<b>Modell:</b>	<b>BRFE025</b>
<b>EAN</b>	<b>4260051481272</b>

(Regel-)Leistung	W	250
Breite	mm	100
Höhe	mm	40
Tiefe	mm	20
Gewicht	kg	0,5
Farbe		schwarz

Schaltstufen/Schaltzeiten	3 / 0
separate Zonen	1

Elektroanschluss	1/N/PE ~ 230V 50Hz
Schutzart	IP56
Stromversorgung	Kabel
Absicherung	2A
Anschlusskabel	Netzzuleitung 3m (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3)
Anschlussart	Hirschmannstecker STAS3, Hirschmannbuchse STAK3
Anschlussseite E-Anschluss	Mitte

Bedienung	Funk
Anbringungsausrichtung	beliebig
Anzahl Halter/Bohrdurchm.	1 Bohrung / 5mm
Temperaturbereich	°C -20°C bis +65°C
Zulassung/Zertifikate	CE